KIT NÉRO

Passez à la LED



RADIAN

LA LUMIÈRE PERTINENTE

RADIAN FAÇONNE UNE LUMIÈRE DURABLE ET INTELLIGENTE


Nous fabriquons depuis 40 ans près de Nantes, des luminaires professionnels durables et intelligents, alliant technicité et efficacité énergétique, bien-être utilisateur et respect de l'environnement.

Nous priorisons nos achats de matières premières au plus proche de notre usine de Saint-Aignan-Grandlieu, où nos luminaires sont conçus et fabriqués.

Notre savoir-faire et notre agilité permettent de façonner une lumière pertinente qui transforme chaque espace de travail en un lieu de bien-être.


UNE SOLUTION SIMPLE ET RAPIDE DE RÉEMPLOI DE VOS LUMINAIRES EXISTANTS, LE BÉNÉFICE IMMÉDIAT DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.

RÉGLEMENTATION



Remplacez les tubes fluos traditionnels par de la LED.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



-90% de déchets
-70% d'énergie consommée.

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE



Pas de travaux lourds, installation rapide grâce à son système d'aimant.



Garantie 5 ans

> 100 000h

Durée de vie



100 % réparable

La rénovation du luminaire permet de conserver son design initial. Les interruptions dans l'activité des utilisateurs sont limitées, contrairement à un remplacement complet.

SÉLECTIONNEZ VOTRE KIT NÉRO EN 3 ÉTAPES :

1

IDENTIFIEZ L'INSTALLATION ACTUELLE

- T5 HE, T5 HO ou T8
- Puissance
- Déterminez la température de couleur (830 = 3000K, 840 = 4000K)
- Nombre de tubes
- Mode de pilotage : on/off, Dali, 0/10V


2

CHOISISSEZ VOTRE KIT NÉRO CORRESPONDANT


- Sélectionnez la bonne température de couleur 3000K ou 4000K
- Sélectionnez la référence dans notre guide de choix
- Confirmez votre sélection en vérifiant la longueur

3


INSTALLEZ VOTRE KIT NÉRO




Retirer le tube fluorescent de la douille.



Desserrer les fixations et retirer le ballast.



Placer, visser et câbler le driver LED du même format.



Placer le module éclairant et le raccorder à la sortie du driver LED.

DE QUEL KIT AVEZ-VOUS BESOIN ?

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Disponible en 3000K

Installation actuelle			Kit de rénovation RADIAN			
Type	Puissance	Nombre de lampes	Réf.	Longueur kit réno (mm)	Flux lumineux (lm) CCT 4000K	Puissance
T5 HE	14W	1	1410	565	1 469	13,3W
		2	1411	565	2 656	23,3W
		3	1412	565	4 125	35,4W
		4	1413	565	5 312	44,4W
	21/24W	1	1414	865	2 063	18,3W
		2	1415	865	4 125	35,4W
	28W	1	1416	1 165	2 938	25,4W
		2	1417	1 165	5 595	47,0W
	35W	1	1418	1 465	3 532	30,4W
		2	1419	1 465	7 064	59,3W
T5 HO	24W	1	1420	565	2 017	19W
		2	1421	565	3 765	33W
		3	1422	565	5 511	47,6W
		4	1423	565	7 257	61,9W
	39W	1	1424	865	3 160	28,2W
		2	1425	865	6 319	55,6W
	54W	1	1426	1 165	4 301	38W
		2	1427	1 165	8 337	71,6W
	80W	1	1428	1 465	5 707	50,8W
		2	1429	1 465	11 413	99,4W
T8	15W	1	1430	453	889	8,8W
		2	1431	453	1 779	15,6W
	18W	1	1432	606	1 500	12,9W
		2	1433	606	2 705	22,6W
	30W	1	1434	911	2 343	21,1W
		2	1435	911	4 686	40,7W
	36W	1	1436	1 216	3 216	27,7W
		2	1437	1 216	6 433	54,7W
	58W	1	1438	1 516	4 909	42,8W
		2	1439	1 516	9 817	84,6W
		3	1440	1 516	14 726	128,3W

RADIAN

Usine et siège :
6 rue Nungesser et Coli
44860 Saint-Aignan-Grandlieu
France

Contact :
+33 (0)2 40 32 64 24
contact@radian.fr
www.radian.fr

Suivez-nous sur LinkedIn